



- 16ステップのパッド
- XLRプラグ一体型
- 金メッキコンタクト
- コンパクト
- 高音質

パワードスピーカーを使用する場合に、モニターコントローラーの適正なつまみポジションで音量が大きすぎるばあいにはスピーカーのボリウムを絞らなければなりません。ボリウムはフルの状態ではガリの発生がなく歪みも小さな状態ですが、絞った状態で使用するとこれとは逆の状態になり好ましくありません。そんなときに便利なのが CSP944 です。XLR オススメの中継プラグ型なので最短距離でスピーカーの入力へ直接接続できます。スピーカーのみならずマイクやライン機器でも使用できます。

◆パッド

0 から F のポジションで 16 ステップの設定が可能です。減衰ステップは 1.2, 9.5, (負荷インピーダンス 10kΩ の場合) なお、0 のポジションでも約 1dB の挿入損失があります。

position	att (-dB)	step
0	1.2	
1	9.5	8.3
2	14.0	4.5
3	16.7	2.7
4	18.7	2.1
5	20.4	1.7
6	21.9	1.5
7	23.1	1.2
8	24.2	1.0
9	25.1	0.9
A	26.0	0.9
B	26.8	0.8
C	27.5	0.7
D	28.1	0.6
E	28.8	0.7
F	29.3	0.6

◆接続

インピーダンスの上昇による高域の減衰、ノイズの影響や SN の悪化を避けるため機器の入力側に接続してください。

◆その他

入力インピーダンスや最大減衰量はカスタム対応いたしますのでお問い合わせください。

SPECIFICATIONS

- 🍏 INPUT: impedance > 1500Ω
- 🍏 INPUT CONNECTORS: XLR3-F
- 🍏 OUTPUT: impedance < 750Ω
- 🍏 OUTPUT CONNECTORS: XLR3-M
- 🍏 INSERTION LOSS: < 2dB @ 10kΩ Load
- 🍏 GAIN ERROR: < 0.1dB
- 🍏 FREQ. RESPONSE: 10 to 100kHz ±0.1dB
- 🍏 THD: < 0.001% at 1kHz +4dBu
- 🍏 DIMENSIONS: ø20 x 91L 55g

CSP944: ストレート ¥8,000
 CSP944-1: ライトアングル ¥12,000
 付属品:なし、価格(ペアではありません)は税別